

Cindie :: Integração para ambientes gerenciados

Coleção de APIs para integração do app Cindie em ambientes gerenciados. Exemplo: SmartTV e TV Box para hotelaria.

- [Fluxo](#)
- [Ativação de dispositivo](#)

Fluxo



Ativação de dispositivo

A API RESTfull abaixo é indicada para receber dados de ativação de um novo ponto de acesso ao app Cindie.

Endpoint

[URL]/produto/{idpc}/cindie

As informações para início dos testes em ambiente **staging** (URL e idpc) serão fornecidas ao responsável pela integração.

Authorization

FIELD	TYPE	REQUIRED	DESCRIPTION
Authorization	String	YES	Bearer Token

O Bearer Token será fornecido ao responsável pela integração.

POST

Request data

FIELD	TYPE	REQUIRED	DESCRIPTION
tvid	string	YES	Identificação única do ponto de acesso

Response data

- HTTP 201 CREATED
- HTTP 400 BAD REQUEST

KEY	TYPE	DESCRIÇÃO
-----	------	-----------

success	boolean	True: usuário criado False: erro na criação do usuário
data	string	URL com token do usuário
errors	array	JSON OBJECT - ERRORS

FIELD	TYPE	DESCRIPTION
code	String	Código de erro gerado pelo sistema
message	String	Mensagem com a descrição do erro

Examples

Request

```
{
  "tvid": "EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIMCAEQABgUGIcCGIAEMgoI"
}
```

A chave `tvid` deve ter como valor o dado que identifica o dispositivo que está acessando. Por exemplo, o número de série do fabricante, o MAC address ou a identificação do dispositivo no domínio. Alternativamente, pode ser utilizada a identificação física de onde o dispositivo está instalado (leito12, quarto402 etc.). Contudo, em caso de mudança de localização, é recomendada a reconfiguração do `tvid` desse dispositivo movimentado.

Response

HTTP 201 OK

```
{
  "success": true,
  "data": "https://cindie.com/#!/user-token/MTAwMi1jbnk4ZzckAxNzYwMTE0NDExLjA1MTM0MkNpbmRpRQ",
  "errors": null
}
```

Response

HTTP 400 BAD REQUEST

```
{  
  "success": false,  
  "data": null,  
  "errors": {  
    "code": null,  
    "message": "Parâmetros inválidos!"  
  }  
}
```

O tempo de execução da API na primeira ativação do ponto de acesso pode superar 5 segundos. Recomendamos que o tempo de espera pela resposta tenha tolerância mínima de 10 segundos. Após a primeira ativação, o tempo de resposta será inferior a 1 segundo.

Recomendamos que o processo de ativação para SmartTV e TV Box seja feito por implantação massiva prévia. Favor consultar o Analista de Integração responsável pelo seu projeto para informações a respeito desse processo.